

Kontroler

PR402DR-SET



Zestaw złożony z kontrolera dostępu PR402DR oraz transformatora sieciowego PS-10ACDR (18VA) osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej z miejscem na akumulator awaryjny 7Ah/12V.

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Ilość portów czytników | 2 |
| Liczba przejść dwustronnych | 1 |
| Liczba przejść jednostronnych | 1 |
| Port czytnika | Wiegand, RACS Clock&Data |
| Typy czytników | zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne |
| Porty komunikacyjne | RS 485 |
| Pamięć kart | 4 000 |
| Pamięć zdarzeń | 32 000 |
| Liczba linii dozorowych | 8 |
| Liczba wyjść sterujących | 4 |
| Zasilanie kontrolera | 12 VDC |
| Zasilanie z akumulatora | 12 V / 7 Ah |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 10%-95% |
| Wymiary (mm) | 212 x 258 x 73 |
| Waga | 0,2 kg |
| Certyfikaty | CE |