



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA



## URUCHOMIENIE APLIKACJI CONNECT ALARM

Aby dokończyć procedurę konfiguracji centrali WP8010 z nadajnikiem WCDMA-3G do połączenia z aplikacją ConnectAlarm należy do nadajnika włożyć kartę SIM działającą w technologii 2G lub 3G (Karta LTE nie będzie działać) z wyłączonym kodem PIN następnie wykonać następującą czynność:

**Wybrać „NR TEL.MOD.GPRS” <OK> i wprowadzić numer karty SIM znajdującej się w nadajniku WCDMA-3G. Nacisnąć <OK>**

Pozostałe opcje zostały już zaprogramowane i zapisane w pamięci centrali.

**Odczekać około 10 minut na synchronizację danych centrali z serwerem**

Ustawienia aplikacji Connect Alarm

1. W aplikacji Connect Alarm po jej otwarciu , należy podać następujące dane:
  - a) Adres serwera: connect.tycomonitor.com
  - b) ID centrali – indywidualny numer ID centrali alarmowej (6-znakowy) umieszczony na naklejce z tyłu urządzenia oraz dostępny w MENU INSTALATORA > 10: NUMER SERyjNY > ID CENTR. XXXXXX.
2. Po akceptacji warunków oraz naciśnięciu przycisku DALEJ należy podać kod użytkownika. W przypadku central łączących się z serwerem za pomocą modułu GPRS, aplikacja wyśle automatycznie wiadomość SMS pobudzającą centralę alarmową (Android) bądź poprosi użytkownika o ręczne wysłanie SMS wzbudzającego centralę (IOS).

Na odwrocie znajdują się pełna procedura.

## Procedura konfiguracji centrali WP8010 z nadajnikiem WCDMA-3G do połączenia z aplikacją ConnectAlarm

### Ustawienia w centrali WP8010 (dla połączeń GPRS)

1. Wejść do MENU INSTALATORA (kod fabryczny instalatora 9999)
2. Przejść do menu 04. KOMUNIKACJA (wybór potwierdzić przyciskiem OK.)
3. Wybrać opcję „2: GPRS”
4. Przejść do opcji „RAPORTY GPRS” (wybór potwierdzić przyciskiem OK) następnie wybrać opcję „ZALACZONY”
5. Przejść do opcji „GPRS APN” wcisnąć OK i zaprogramować APN operatora karty włożonej do nadajnika (w większości przypadków „internet”, przejście do małych liter przez wciśnięcie #).
6. Wyjść do „2: GPRS” i kursorem przejść do „3: RAPORT DO SMA” <OK>
7. Wybrać opcję „RAPORT ZDARZEŃ” <OK> i wybrać ustawienie „WS \* Backup” <OK>
8. Przejść do opcji „RODZAJ RPT 1.” <OK> i wybrać ustawienie „GPRS/GSM” <OK>
9. Przejść do opcji „NUMER IP ODB.IP1” i wprowadzić: 052.059.171.055 <OK>
10. Wyjść do opcji „3: RAPORT DO SMA” i przejść do „6: UP/DOWNLOAD” <OK>
11. Przejść do opcji „GPRS ZDALNY DOSTĘP” <OK>
- 12. Wybrać „NR TEL.MOD.GPRS” <OK> i wprowadzić numer karty SIM znajdującej się w nadajniku WCDMA-3G. Nacisnąć <OK>**
13. Wyjść z trybu instalatora

**Odczekać około 10 minut na synchronizację danych centrali z serwerem**

### Ustawienia aplikacji Connect Alarm

3. W aplikacji Connect Alarm po jej otwarciu , należy podać następujące dane:
  - a) Adres serwera: connect.tycomonitor.com
  - b) ID centrali – indywidualny numer ID centrali alarmowej (6-znakowy) umieszczony na naklejce z tyłu urządzenia oraz dostępny w MENU INSTALATORA > 10: NUMER SERYJNY > ID CENTR. XXXXXX.
4. Po akceptacji warunków oraz naciśnięciu przycisku DALEJ należy podać kod użytkownika. W przypadku central łączących się z serwerem za pomocą modułu GPRS, aplikacja wyśle automatycznie wiadomość SMS pobudzającą centralę alarmową (Android) bądź poprosi użytkownika o ręczne wysłanie SMS wzbudzającego centralę (IOS).