

Sufitowa pasywna czujka podczerwieni

FX-360



Zasilanie	9,5 - 18 V DC
Pobór prądu	18 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	8 - 12 m
Charakterystyka detekcji	dookólna
Opcjonalne soczewki	brak
Funkcja antymaskingu	tak
Wskaźnik LED	tak
Licznik impulsów	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 28 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 30 V DC) rozwartry po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Wysokość montażu	2,4 m - 3,6 m
Kolor	biały
Wymiary	Ø 120mm x 37mm