

Zewnętrzna pasywna czujka podczerwieni do wysokiego montażu

HX-40



Zasilanie	9,5 - 18 V DC
Pobór prądu	35 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka detekcji	szerokokątna
Funkcja antymaskingu	nie
Wskaźnik LED	tak
Regulacja czułości	tak
Licznik impulsów	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NO/NC (0,2 A @ 28 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 28 V DC) rozwartry po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-20°C - 60°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Klasa ochrony obudowy	IP 55
Wysokość montażu	2,5 m - 3 m
Kolor	szary
Wymiary	205mm x 99mm x 266mm