



Manager systemu VX-2000



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	24 V DC
Maksymalny Pobór Prądu	Poniżej 650 mA
Pasma Przenoszenia	20 Hz ~ 20000 Hz
Zniekształcenia	$\leq 0.5 \%$
Współczynnik S/N	> 60 dB
Wejście	-20 dBV, niesymetryczne, liczba gniazd modułów: 8
Wejście sterowania	16 wejść, złącze RJ45 x2
Wyjście sterowania	16 wyjść, złącze RJ45 x2
Wyjście złącza audio	Liczba szyn audio: 4, 0 dBV, równoważenie elektroniczne, gniazdo RJ45
Wyjście monitorowania	0 dBV, równoważone elektroniczne, gniazdo XLR (3-styki)
Przenikanie sygnałów	Poniżej -60 dB (1 kHz, 0 dB)
Gong	Wbudowany gong: 4-tonowy (rosnący)/4-tonowy (opadający)/2-tonowy/gong
System komunikacyjny	PC (wymagane zainstalowanie oprogramowania konfiguracyjnego): Złącze D-sub (9-stykowe), kabel krosowany, RS-232C, VX-2000SF: złącze RJ45, kabel skrętkowy (norma TIA/EIA-568A), sieć LONWORKS RS-485

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 132.6 x 337 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	6.4 kg