

## Ręczny ostrzegacz pożarowy - wersja hermetyczna

### ROP-4001MH

**Rodzaj:**

Adresowalny, zewnętrzny, szczelny

**Zastosowanie:**

Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej RM-60-H.

**Współpraca:**

Ręczne ostrzegacze pożarowe instalowane są na liniach dozorowych central systemu POLON 4000 i POLON 6000.

Typ	adresowalny
Szczelność obudowy	IP 55
Pobór prądu w trybie dozoru	$\leq 135\mu\text{A}$
Zakres temperatur pracy	od $-25^{\circ}\text{C}$ do $70^{\circ}\text{C}$
Kolor obudowy	czerwony
Wymiary	102x98x46 mm
Ramka domontażu natynkowego	RM-60-R