

Zewnętrzna pasywna czujka podczerwieni VX-402



Zasilanie	9,5 - 18 V DC
Pobór prądu	28 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka detekcji	korytarzowa
Funkcja antymaskingu	nie
Wskaźnik LED	tak
Licznik impulsów	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NO/NC (0,2 A @ 28 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC, rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Wysokość montażu	0,8 m - 1,2 m
Montaż	ściana/słup
Kolor	szary
Wymiary	198mm x 80mm x 82mm