

Klawiatura systemowa NV-KBD5000



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- klawiatura systemowa - jedna do kamer IP i rejestratorów sieciowych NVR-5000

WYMIARY



OBŚŁUGA URZĄDZEŃ

Obsługiwane urządzenia do 9999 kamer (sterowanie przez NVR), do 999 rejestratorów sieciowych (NVR) marki NOVUS (seria: NVR-5000) • lub do 9999 kamer z interfejsem RS-485 w trybie klawiatury do kamer*

Protokoły do sterowania kamerami	Pelco-D, Pelco-P
Protokoły do sterowania rejestratorami	Novus NVR-5000
Porty zewnętrzne	1 x RS-485

STEROWANIE

Dżojstik	samopowracający, 4-osiowy z funkcją zoom w pokrętle, przycisk funkcyjny
Przyciski	24, wielofunkcyjne
Wyświetlacz	LCD, znaki: 2 x 16

PARAMETRY INSTALACYJNE

Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	5 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wymiary (mm)	250 (szer.) x 105 (wys.) x 130 (gł.)
Masa	0.65 kg

* w praktyce liczba ta jest mocno ograniczona obciążalnością portu RS-485 i zależy od sumy obciążeń jednostkowych poszczególnych odbiorników