



Jednostka Wyjściowa SX-2000AO



Jednostka SX-2000AO pełni rolę wyjścia systemu matrycowego i możliwa jest do zamontowania w stojaku RACK (wysokość 2U). W całym systemie można rozproszyć wiele takich jednostek. Wyposażono ją w 8 wyjść audio. Dwa wejścia mogą być zmiksowane i wysłane na wyjście. Posiada również 8 wejść i 8 wyjść sterujących. Do jednostki SX-2000AO sygnały audio docierają z jednostki wejściowej SX-2000AI i przez magistralę audio, ale przy funkcji wejścia analogowego (kanał 1) daje możliwość jednoczesne nadawanie alarmowe do wszystkich stref. Poziomy wyjść Audio wyświetlane są na wyświetlaczach poziomów dla każdego kanału. Potencjometry na panelu przednim lub w oprogramowaniu jednostki SX-2000AO pozwalają regulować wzmocnienie każdego kanału, a mogą też być zablokowane. Dowolne wyjście może być monitorowane przez wbudowany głośnik. Jednostkę wyposażono w wejścia alarmowe: audio oraz 24V wejście odcięcia. Jednostkę SX-2000AO wyposażono również w podwójne wejście zasilania dając możliwość podłączenia podwójnie-redundantnego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	24 V DC
Maksymalny Pobór Prądu	Poniżej 1.2 A
Wyjścia Audio	8 wyjść, 0 dB, odpowiednie obciążenie: 600 Ω lub więcej, wyjście symetryzowane elektronicznie z możliwością włączenia separacji transformatorowej, wymiwalne złącze blokowe (12 pinów), możliwość odsłuchu (wbudowany głośnik)
Pasma Przenoszenia Wyjścia	20 Hz ~ 20000 Hz
Wejście/wyjście sterowania	8 wejść/8 wyjść, odłączalna płytką zaciskowa (6-styków)
Interfejs sieciowy SX Link	2 obwody 100BASE-TX
Odciecie awaryjne wejścia 24 V	1 wejście, prąd wejściowy <5 mA, płytką zaciskową (2 styki)
Magistrala Analogowa	1 wejście, 1 wyjście, kabel połączeniowy CAT-5-STP, maks. długość kabla 800 m, 2x gniazdo RJ45

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

Temperatura Pracy	0 °C do +40 °C
-------------------	----------------

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 88.4 x 349 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	6.2 kg

