

Terminal

CFR2-U



CFR2 można wykorzystać zarówno w systemach **kontroli dostępu** jak i **ewidencji czasu pracy** (możliwość rejestracji do 4 zdarzeń). Niewątpliwą zaletą czytnika z punktu widzenia systemu KD jest **wbudowany interfejs Wiegand**, który umożliwia rozbudowanie urządzenia o dotatkowy czytnik kart, co pozwala na proste skonfigurowanie dwukierunkowego przejścia, ułatwiając tym samym monitorowanie dostępu do pomieszczenia.

Czytnik w swojej pamięci może pomieścić do **30 000 użytkowników** oraz **50 000 logów**. Gromadzone w czytniku dane są odpowiednio zabezpieczone przed utratą w razie awarii sieci energetycznej. CFR2 posiada nowoczesny design, jest niewielki i poręczny. **Interfejs w języku polskim** ułatwia obsługę czytnika. Połączenie z czytnikiem przebiega za pośrednictwem **portu TCP/IP** lub **RS232/485**. Czytnik CFR2 może także działać **w trybie autonomicznym** (bez bezpośredniego połączenia z komputerem) - dane zgrywa się wtedy na **pamięć przenośną**.

W wersji podstawowej terminal współpracuje z kartami RFID w standardzie **UNIQUE 125kHz**.

Ponadto istnieje również dodatkowa możliwość wyposażenia czytnika w moduł integrujący z kartami standardu:

- MIFARE
- HID Prox

Producent	ControlSYS
Liczba kart	30 000
Bufor zdarzeń	50 000
Liczb przycisków funkcyjnych	4
Wyświetlacz	monochromatyczny
Typ wbudowanego czytnika kart	UNIQUE 125kHz
Identyfikacja biometryczna	nie
Sterowanie zamkiem	tak
Wymiary	144 x 95 x 40
Zasilanie	12 V