

Rejestrator AHD NHDR-5208AHD

5000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- kanały wideo: 8, kanały audio: 8
- nagrywanie do 200 kl/s
- montaż dysków wewnątrz: do 2
- wyjścia monitorowe (główne): 2
- zaawansowane oprogramowanie sieciowe
- wsparcie dla kamer analogowych 700 TVL (960H)
- wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p)
- wsparcie dla kamer IP (tryb hybrydowy)

ZGODNOŚĆ



WYMIARY



WIDEO

Wejścia wideo	8 x BNC
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (FullHD), 1 x VGA (FullHD)
Strumień IP	tryb hybrydowy: 8 x BNC + 4 x IP
Obsługiwana rozdzielczość IP	maks. 1920 x 1080

AUDIO

Wejścia/wyjścia audio	8 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA
-----------------------	-------------------------------------

NAGRYWANIE

Kompresja	H.264
Prędkość nagrywania	200 kl/s (960 x 576 - 960H) • 200 kl/s (1280 x 720 - HD) • 200 kl/s (1920 x 1080 - FullHD)
Prędkość nagrywania IP	tryb hybrydowy: 100kl/s
Wielkość strumienia IP	tryb hybrydowy: 32 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer IP
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 30 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 3 s/do 5 min

ODTWARZANIE

Prędkość odtwarzania	200 kl/s
Prędkość odtwarzania IP	100 kl/s
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, wyszukiwanie ruchu/zniknięcia obiektu w treści nagrań

KOPIOWANIE

Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	BMP, AVI, H264

DYSKI

Dyski wewnętrzne	możliwość montażu: 2 x HDD 3.5" SATA **
Maksymalna wewnętrzna pojemność	12 TB

ALARMY

Wejścia/wyjścia alarmowe	8/1 typu przekaźnik
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania

SIEĆ

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, NHDR-5000 Viewer, Firefox, Opera/Safari
Aplikacje mobilne	RxCamView (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 3 (podgląd „na żywo”: 3, odtwarzanie: 3, konfiguracja: 3)

PTZ

Porty PTZ	1 x RS-485
Protokoły PTZ	Pelco-D, Pelco-P
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety, trasy

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB	2 x USB 2.0
-----------	-------------

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Linux
Menu ekranowe	języki: polski, angielski
Sterowanie	przedni panel, mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa, klawiatura NV-KBD50
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	380 (szer.) x 50 (wys.) x 340 (gł.)
Masa	1.5 kg (bez dysków)
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	30 W (z 2 dyskami)
Temperatura pracy	-10°C ~ 45°C

* Wsparcie dla kamer analogowych HD (720p, 1080p) i standardowych. Szczegóły w instrukcji.

** Informacje o kompatybilnych modelach twardych dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Obsługa kamer IP od wersji firmware NHDR5208AHD_V160513