

## Terminal

## CFR2-M



**CFR2** można wykorzystać zarówno w systemach **kontroli dostępu** jak i **ewidencji czasu pracy** (możliwość rejestracji do 4 zdarzeń). Niewątpliwą zaletą czytnika z punktu widzenia systemu KD jest **wbudowany interfejs Wiegand**, który umożliwia rozbudowanie urządzenia o dotatkowy czytnik kart, co pozwala na proste skonfigurowanie dwukierunkowego przejścia, ułatwiając tym samym monitorowanie dostępu do pomieszczenia.

Czytnik w swojej pamięci może pomieścić do **30 000 użytkowników** oraz **50 000 logów**. Gromadzone w czytniku dane są odpowiednio zabezpieczone przed utratą w razie awarii sieci energetycznej. CFR2 posiada nowoczesny design, jest niewielki i poręczny. **Interfejs w języku polskim** ułatwia obsługę czytnika. Połączenie z czytnikiem przebiega za pośrednictwem **portu TCP/IP** lub **RS232/485**. Czytnik CFR2 może także działać **w trybie autonomicznym** (bez bezpośredniego połączenia z komputerem) - dane zgrywa się wtedy na **pamięć przenośną**.

W wersji podstawowej terminal współpracuje z kartami RFID w standardzie **MIFARE® 13,56MHz**. Ponadto istnieje również dodatkowa możliwość wyposażenia czytnika w moduł integrujący z kartami standardu:

- UNIQUE
- HID® PROX

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Producent                     | ControlSYS                       |
| Liczba kart                   | 30 000                           |
| Bufor zdarzeń                 | 50 000                           |
| Liczb przycisków funkcyjnych  | 4                                |
| Wyświetlacz                   | monochromatyczny                 |
| Typ wbudowanego czytnika kart | kompatybilne z MIFARE® 13.56 MHz |
| Identyfikacja biometryczna    | nie                              |
| Sterowanie zamkiem            | tak                              |
| Wymiary                       | 144 x 95 x 40                    |
| Zasilanie                     | 12 V                             |