

# Aktywny odbiornik sygnału wideo po skrętce

## NVPT-A151VR-HD



### OGÓLNE

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Typ urządzenia | odbiornik sygnału wideo po skrętce |
|----------------|------------------------------------|

### TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejście/wyjście sygnału wideo          | 1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                                                             |
| Odległość transmisji sygnału AHD 720p  | do 900 m (przy zastosowaniu aktywnych nadajników) • do 500 m (przy zastosowaniu pasywnych nadajników) |
| Odległość transmisji sygnału AHD 1080p | do 600 m (przy zastosowaniu aktywnych nadajników) • do 400 m (przy zastosowaniu pasywnych nadajników) |

### KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Złącza dla skrętki | złącza samozaciskowe                   |
| Zalecany typ kabla | skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii |

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Zasilanie         | 12-24 VDC, 9-24 VAC                  |
| Temperatura pracy | -10°C~55°C                           |
| Wymiary (mm)      | 45.5 (szer.) x 29 (wys.) x 113 (dł.) |
| Masa              | 65 g                                 |
| Obudowa           | plastikowa, kolor czarny             |