

Czytnik administratora

KDH-CADM-M32-II



Czytnik kart administratora typu ułatwia wczytywanie numerów kart do bazy danych programu KaDe lub innych podobnych programów. Przeznaczony jest wyłącznie do odczytu kart typu MIFARE (13,56 MHz).

Czytnik wyposażony jest w interfejs USB, który umożliwia podłączenie go do standardowego portu USB w komputerze z programem nadzorczym KaDe.

Czytnik może być wykorzystany również do innych zastosowań, ponieważ może współpracować z dowolnym edytorem lub polami edytowalnymi w różnych aplikacjach. Po umieszczeniu karty na podstawie czytnika następuje automatyczny odczyt numeru karty i numer ten pojawia się w polu w którym był kursor.

W przypadku programu nadzorczego KaDe czytnik może być wykorzystany jako jedna z opcji w procesie wprowadzania numerów kart do bazy danych systemu. Jest to opcja najbardziej wygodna zwłaszcza w przypadku dużej liczby kart.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Typ czytnika | zbliżeniowy |
| Standard kart | MIFARE® |
| Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
| Zasięg odczytu | do 5 cm |
| Napięcie zasilania | 5 V DC |
| Pobór prądu | 100 mA |
| Interfejs wyjściowy | USB |
| Liczba bitów wyjściowych | 32 |
| Kolor | czarny |
| Wymiary | 106 mm x 82 mm x 25 mm |
| Masa | 75 g |
| Środowisko montażu | tylko do zastosowania wewnętrznego |
| Wilgotność względna | brak danych |