

Klawiatura przewodowa LED - 8 liniowa z wbudowanym modułem odbiornika radiowego

RFK5508



Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	135 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Typ wyświetlacza	LED
Ilość obsługiwanych linii	8
Ilość obsługiwanych podsystemów	8
Liczba przycisków funkcyjnych	5
Oddzielne przyciski funkcyjne	tak
Oddzielne przyciski alarmowe	tak
Wielkość przycisków	standardowe
Dioda zasilania AC	tak
Czujnik niskiej temperatury	tak
Linia klawiaturowa	tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	tak
Regulacja jasności wyświetlacza	tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	tak
Funkcja wielotonowego gongu	tak
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	tak
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	nie
Kompatybilne breloki zbliżeniowe	
Funkcja nocnego podświetlania	Tak
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	Tak
Zacisk sabotażowy	tak
Antena w zestawie	tak
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	tak
Symulacja linii telefonicznej	tak
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak

Klawiatura przewodowa LED - 8 liniowa z wbudowanym modułem odbiornika radiowego **RFK5508**

Opcjonalne soczewki	tak
Dodatkowe wejście NC	tak