Czytnik kart zbliżeniowych

KDH-C130M-7UID



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Czytnik w wersji 7-UID pozwala na odczyt pełnego numeru identyfikacyjnego 56-bit z kart **Mifare Plus®** i **Mifare DESFire®**.

Oprócz zastosowania wewnętrznego czytniki KaDe serii 130 można stosować również na zewnątrz. Pozwala na to wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego ABS oraz konstrukcja zapewniająca stopień ochrony IP66.

Czytniki posiadają najczęściej spotykany wyjściowy interfejs Wiegand. Podłączenie przewodów D0 i D1 odpowiadających za transmisję danych do wejścia Wiegand kontrolera umożliwia odczyt numerów kart. Czytniki mogą współpracować z kontrolerami z możliwością 56-bitowego numeru karty (7UID). np. kontrolery Kantech.

Wbudowane sygnalizatory – brzęczyk oraz zielono-czerwona dioda LED, oprócz wewnętrznego sterowania przez układ czytnika w czasie odczytu karty posiadają wyprowadzone linie sterujące, które można podłączyć do odpowiednich wyjść kontrolera. Pozwala to na generowanie sygnałów dźwiękowych i optycznych w zależności od rodzaju zdarzenia określonego w systemie kontroli dostępu.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	MIFARE®, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu	35 mA
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	56
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	czarny
Wymiary	120 mm x 48 mm x 20 mm
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-40°C do 60°C
Wilgotność względna	10% - 95%