

Optyczna czujka dymu

DOR-4043

**Rodzaj:**

Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Współpraca:

Czujki instalowane są na liniach dozorowych centrali POLON 4100, POLON 4200.

Typ	adresowalna, punktowa
Rodzaj	dymu
Napięcie pracy	16,5 VDC - 24,6 VDC
Prąd dozorowania	≤ 150 µA
Wykrywane pożary testowe	TF2 - TF5
Ilość detektorów	1
Typ detektora	czujnik dymu IR
Temperatura pracy	od -25°C do 55°C
Wilgotność względna	do 95% przy 40°C
Gniazdo	G-40
Kolor obudowy	biały
Wymiary czujki z gniazdem	Φ115 x 54mm