

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny (głosowy)

SAW-6106



Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6106 są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowo-głosowy. Posiadają możliwość synchronizacji emitowanych sygnałów akustycznych w ramach grupy sygnalizatorów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej. Przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożarowej, zapewniającymi na swoich wyjściach odpowiednie napięcie zasilania.

Opis konstrukcji

Układy elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostały umieszczone w obudowie z czerwonego niepalnego tworzywa. Sygnalizator współpracuje z gniazdem G-40S, wykonanym także z niepalnego tworzywa. Gniazdo jest dostarczane w komplecie z sygnalizatorem. W gnieździe znajduje się łączówka, z bezśrubowymi zaciskami, do podłączenia przewodów instalacji. Łączówka ma sześć zacisków przeznaczonych do podłączenia przewodów: dwóch linii zasilania, synchronizacji sygnałów i ich ewentualnego wyciszenia za pomocą dodatkowego zewnętrznego przełącznika.

Typ	akustyczny, głosowy
Rodzaj	konwencjonalny
Napięcie zasilania	9,6 - 30VDC
Pobór prądu w stanie alarmowania	12VDC: <100mA, 24VDC: <50mA
Poziom dźwięku	do 105dB
Temperatura pracy	od -25°C do 55°C
Klasa ochrony obudowy	IP21C
Montaż	wewnętrzny
Puszka instalacyjna	AWOZ125S
Wymiary	Φ115x59mm