

Sygnalizator akustyczno-optyczny

ROLP-R-LX-W-RF



Opis

Urządzenie jest wyposażone w soczewki o unikatowej konstrukcji, które umożliwiają uzyskanie wymaganego oświetlenia zgodnego z normą EN54-23. Częstotliwość błysków oraz objętość obszaru pokrycia można ustawić za pomocą mikroprzełącznika. W przypadku montażu ściennego sноп światła ma kształt sześcianu. Zintegrowany przetwornik dźwięku umożliwia wygenerowanie 32 różnych sygnałów ostrzegawczych, m.in. syren i alarmów pożarowych (np. sygnałów DIN zgodnych z normą DIN 33404), a także innych specjalnych sygnałów modulowanych. Sygnały i ich głośność ustawia się za pomocą 6-stykowego mikroprzełącznika w urządzeniu sygnalizacyjnym. Po wybraniu odpowiedniego sygnału uruchomienie alarmu z drugiego wejścia powoduje wygenerowanie sygnału innego rodzaju. W zależności od rodzaju sygnału, ustawienia poziomu głośności i napięcia zasilania poziom ciśnienia akustycznego może się zmieniać. -Zgodność z normami EN54-3 i EN54-23 -Pokrycie do 7,5 m/sygnał DIN 102 dB(A) -Zmienna częstotliwość błysków u Niski pobór prądu, -Technologia LED

Typ	optyczny - akustyczny
Rodzaj	konwencjonalny
Napięcie zasilania	9 - 15VDC oraz 18 - 28VDC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	37mA
Poziom dźwięku	102dB
Czas pojedynczego rozbłysku	1 s
Liczba błysków na minutę	60
Temperatura pracy	od -25°C do 55°C
Klasa ochrony obudowy	IP65
Montaż	zewnątrzny
Wymiary	135mm x 95mm x 95mm

