

## Zasilacz do systemów przeciwpożarowych

### EN54-3A17



Zasilacz buforowy przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC ( $\pm 15\%$ ). Zasilacz wyposażony jest w dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia AUX1 i AUX2, które dostarczają napięcia 27,6V DC o sumarycznej wydajności prądowej:

praca ciągła: prąd wyjściowy  $I_{max a}=2A$   
praca chwilowa: prąd wyjściowy  $I_{max b}=3A$

Zasilacz posiada wbudowany w obudowę wyświetlacz LED oferujący szereg przydatnych funkcji i cech takich jak:

- wskazania prądu wyjściowego
- wskazania napięcia wyjściowego AUX1, AUX2
- wskazania rezystancji obwodu akumulatorów
- wskazania napięcia sieci zasilającej 230VAC
- kody awarii wraz z historią

Napięcie zasilania	230VAC
Nominalne napięcie wyjściowe	24VDC
Znamionowe napięcie wyjściowe	27,6VDC
Maksymalny prąd wyjściowy	3A
Nominalny prąd wyjściowy	2A
Certyfikat	CNBOP-PIB
Liczba wyjść	3
Pojemność akumulatora	2 x 17Ah