

Nadajnik alarmowy GPRS/HSPA

3G9080



Zasilanie	3,4 - 4,2 V (z dedykowanego złącza centrali)
Pobór prądu w stanie czuwania	12 - 28 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	750 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Wzmocnienie anteny	2dB
Antena w zestawie	tak
Typ komunikacji	GPRS, 3G
Sterowanie SMS	nie
Powiadomienie SMS	nie
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Aplikacja mobilna	ConnectAlarm
Kompatybilne odbiorniki stacji monitorowania	Surgard I, Surgard II, Surgard III, Surgard 5
Wymagany akumulator	nie
Kompatybilne centrale alarmowe	HS3128, HS3248
Obsługiwany format komunikacji	SIA FSK i Contact ID
Programowanie przez	klawiaturę systemową, złącze Micro USB (centrali), złącze PC-LINK (centrali)
Częstotliwość pracy	900 Mhz, 1800 Mhz, 2100 Mhz