

Fotoelektryczna czujka dymu, 4 przewodowa

ADR-20R



Zasilanie	12V±20%
Pobór prądu w stanie czuwania	≤ 500uA w trybie "O", ≤ 17mA w trybie "N"
Przełącznik wyjścia alarmowego	Przełącznik typu NO/NC (1A @ 30V DC lub 0.5A 125V AC)
Metoda detekcji	optyczna
Czujnik temperatury	nie
Poziom sygnału dźwiękowego	>85 dB z odległości 3 m
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność względna	≤ 95 % przy 40 °C
Masa czujki	≤ 0,13 kg (bez baterii)
Wymiary	Ø 112 x 57
Czułość na areozol kontrolny wg PN_EN 14604: 2006	m = 0,20 ÷ 0,38