



Wzmacniacz systemowy VM-3360VA



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	230V AC, 50/60 Hz
Maksymalny Pobór Mocy	850 W
Moc Znamionowa	360 W
Pasma Przenoszenia	50 Hz ~ 20000 Hz
Zniekształcenia	$\leq 0.7 \%$
Współczynnik S/N	> 85 dB
Wejścia	Wejścia 1 - 3: zmienne -50 dB (MIC)/ -10 dB (LINE); 600 Ω ; symetryzowane elektronicznie; łączone złącze żeńskie XLR/słuchawkowe Jack • Wejście 4: zmienne -50 dB (MIC)/ -10 dB (LINE) ; 600 Ω ; symetryzowane elektronicznie; wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe • Wejścia BGM 1 - 2: -10 dB; niesymetryczne; 10 k Ω ; złącza RCA • Zewnętrzne wejście wzmacniacza: linia 100V, wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe
Wyjścia	Wyjścia głośnikowe 1 - 6: maks. Obciążenie mocą znamionową; wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe; bezpośrednie wyjście ze wzmacniacza wbudowanego lub zewnętrznego; • Wyjście nagrywania BGM/Rozgłaszanie: 0 dB; niesymetryczne; 10 k Ω ; złącza RCA
Wyjście 24V DC	24 V DC, maksymalne obciążenie 0,3 A
Sterowanie	Wejścia 1 - 8: wejście bez potencjałowe aktywne zwarcie; prąd zwarcia: 2 mA; wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe • Wyjścia 1 - 8: wyjście izolowane (otwarty kolektor); dopuszczalne napięcie 30 V DC, pobór prądu poniżej 10 mA, wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe
Sterowanie alarmowe	Wejścia 1 - 5: wejście bez potencjałowe aktywne zwarcie; prąd zwarcia: 2 mA; złącze RJ45 • Wejście 6: izolowane wejście sterowane napięciowo; 24 V DC $\pm 20\%$ aktywuje wejście; złącze RJ45 • Wyjście stanu systemu: wyjście przekaźnikowe, dopuszczalne napięcie 40 V DC, pobór prądu 2 - 300 mA; złącze RJ45

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 132.6 x 431.2 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	19 kg