Wzmacniacz rozszerzający

VM-3360E



6-strefowy wzmacniacz rozszerzający systemu VM-3000; moc wyjściowa 360W

DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	230V AC, 50/60 Hz
Maksymalny Pobór Mocy	850 W
Moc Znamionowa	360 W
Pasmo Przenoszenia	50 Hz ~ 20000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0.7 %
Współczynnik S/N	> 85 dB
Wejścia	Zewnętrzne wejście wzmacniacza: linia 100V, wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe
Wyjścia	Wyjście nagrywania BGM/Rozgłaszanie: 0 dB; niesymetryczne; 10 kΩ; złącza RCA • Wyjścia głośnikowe 1 – 6; wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe; bezpośrednie wyjście ze wzmacniacza wbudowanego lub zewnętrznego
Wyjście 24V DC	24 V DC, maksymalne obciążenie 0,3 A
Sterowanie	Wejścia 1 – 8: wejście bez potencjałowe aktywne zwarciem; prąd zwarciowy: 2 mA; wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe • Wyjścia 1 – 8: wyjście izolowane (otwarty kolektor); dopuszczalne napiecie 30 V DC, pobór prądu poniżej 10 mA, wyjmowalne złącze blokowe 14-pinowe
Sterowanie alarmowe	Wejścia 1 – 5: wejście bez potencjałowe aktywne zwarciem; prąd zwarciowy: 2 mA; złącze RJ45 • Wejście 6: izolowane wejście sterowane napięciowo; 24 V DC ±20% aktywuje wejście; złącze RJ45 • Wyjście stanu systemu: wyjście przekaźnikowe, dopuszczalne napięcie 40 V DC, pobór prądu 2 – 300 mA; złącze RJ45

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	482 x 132.6 x 407 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	19 kg