

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)

ARES 500



Moc 350/210 VA/W, autonomia 7 min. przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 350VA (210W) dla ARES 350; 500VA (300W) dla ARES 500
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 7 min. dla ARES 350; 2,5 min. dla ARES 500
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc (VA)	100	200	300	350
Czas (min)	31	8,5	5	4,5

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	2.5min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz $\pm$ 1%
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	7kg
Moc wyjściowa	500VA/300W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Ochrona przepięciowa - wyjście	warystor 150J
Prąd maksymalny	2.3A
Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive) **ARES 500**

Typ akumulatorów	CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	85x155x345
Zabezpieczenie na wejściu	bezpieczniki 3.15A
Zakres napięcia wejściowego	180VAC - 264VAC $\pm$ 3VAC