

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)

ARES 3000



Moc 3000/1800 VA/W, autonomia 8 min. przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 3000 VA (1800W)
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 18 minut - z 1x modulem MB4821
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc [VA]	150	300	600	1000	1500	2000	2400	3000
Czas bez modułu [min]	0	0	0	0	0	0	0	0
Czas z 1xMB4821 [min]	450	250	120	60	30	22	18	14
Czas z 2xMB4821 [min]	1050	530	270	130	80	48	40	36
Czas z 3xMB4821 [min]	1600	810	410	200	130	85	70	62
Czas z 4xMB4821 [min]	-	-	-	290	180	115	90	83

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	18min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz ± 1%
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproxymowana sinusoida
Masa	25kg
Moc wyjściowa	3000VA/1800W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive) **ARES 3000**

Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)
Typ akumulatorów	CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	225x345x340
Zabezpieczenie na wejściu	bezpiecznik 2x10A
Zakres napięcia wejściowego	170VAC - 264VAC $\pm$ 3VAC