Fideltronik

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)

ARES 500 RACK



Moc 350/210 VA/W, autonomia 7 min. przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 500VA (300W)
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 7 min. dla ARES 350; 2,5 min. dla ARES 500
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak
- Wysokość: 2U

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc (VA)	250	400	500
Czas (min)	5	2,5	1,5

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	2.5min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz ± 1%
Filtr przeciwzakłóceniowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	8kg
Moc wyjściowa	500VA/300W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Prąd maksymalny	2.3A
Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)

Fideltronik

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)
ARES 500 RACK

Typ akumulatorów	CSB 7Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	88 (2U) x 483 (19) x 250
Zabezpieczenie na wejściu	bezpieczniki 4A
Zakres napięcia wejściowego	180VAC - 264VAC ±3VAC