Fideltronik

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)

ARES 800 LT3



Moc 800/480 VA/W, autonomia 110 min. dla LT3 przy 80% obciążenia

Charakterystyka produktu

- Technologia: line-interactive
- Moc: 800VA (480W)
- Czas podtrzymania (dla 80% obc.): 110 min. dla LT3
- Układ AVR: tak
- Interfejs komunikacyjny: tak
- Oprogramowanie UPS Monitor: gratis
- Ochrona linii telefonicznej: brak

CZAS PODTRZYMANIA NAPIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA

Moc (VA)	100	200	300	500	800
Czas bez modułu (min)	750	425	250	150	80
Czas z 1xMB4821 (min)	-	1000	530	310	170
Czas z 2xMB4821 (min)	-	-	810	510	270

Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	110min
Czas przełączania	1.5ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz ± 1%
Filtr przeciwzakłóceniowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	45kg
Moc wyjściowa	800VA/480W
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Ochrona przepięciowa – wyjście	warystor 150J
Prąd maksymalny	1.3A

Fideltronik

Zasilacz awaryjny serii ARES (Line-interactive)
ARES 800 LT3

Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)
Typ akumulatorów	CSB 4,5Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	345x255x340
Zabezpieczenie na wejściu	bezpiecznik 6.3A
Zakres napięcia wejściowego	170VAC - 264VAC ±3VAC