



Zasilacz awaryjny serii LUPUS (Line-interactive)

LUPUS 500



Praca AVR	tak
Czas eksploatacji	3-5 lat w zależności od warunków eksploatacji
Czas podtrzymania (80% obciążenia)	7min
Czas przełączania	3ms
Częstotliwość napięcia wejściowego	50Hz $\pm$ 1%
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI
Interfejs komunikacyjny	RS-232, USB
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida
Masa	6.3kg
Moc wyjściowa	500VA/300W
Napięcie baterii	12VDC
Nominalne napięcie wejściowe	220-240VAC jednofazowo
Ochrona przepięciowa - wejście	warystor 280J
Ochrona przepięciowa - wyjście	warystor 150J
Prąd maksymalny	2.3A
Ręczny start	tak
Technologia	line-interactive (VI)
Typ akumulatorów	7,2Ah, 12V, bezobsługowe VRLA
Wymiary (mm)	165x90x320
Zakres napięcia wejściowego	165VAC - 275VAC $\pm$ 3VAC