

Dwuwiązkowa aktywna bariera podczerwieni do ochrony obwodowej budynku

BX-100PLUS



Zasilanie	10,5 - 28 V DC
Pobór prądu (nadajnik + odbiornik)	75 mA (maks.)
Metoda detekcji	Wykrywanie naruszenia wiązki podczerwieni
Ilość wiązek	2
Maksymalny zasięg	30m
Wybór kanału częstotliwości	nie
Wybór logiki AND/OR	nie
Czas przerwania wiązek	50ms (nieregulowany)
Zakres regulacji soczewek	w poziomie $\pm 92^\circ$
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NO/NC (0,2 A @ 28 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC, rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-35°C - 55°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Klasa ochrony obudowy	IP 54
Montaż	ściana/słup
Kolor	czarny
Wymiary	230.5mm x 51.5mm x 61mm