



Moduł wejścia audio ze sterowaniem VX-200XI



DANE TECHNICZNE

Źródło zasilania	VX-2000
Maksymalny Pobór Prądu	Poniżej 30 mA
Złącze wejścia	RJ45
Czułość wejścia	MIC: -70 do -42,5 dBV, LINE: -20 do +7,5 dBV, MIC lub LINE z przełącznikiem
Wejście sterowania	Beznapięciowy zestyk zwierny, napięcie jałowe: 17V DC, prąd zwarciovowy: poniżej 5 mA

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary	35 x 78 x 88 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Masa	0.07 kg