

Czytnik administratora C-ADM-M32



Opis produktu

Czytnik kart administratora typu KaDe-C-ADM-M ułatwia wczytywanie numerów kart do bazy danych programu KaDe lub innych podobnych programów. Przeznaczony jest wyłącznie do odczytu kart typu MIFARE (13,56 MHz).

Czytnik wyposażony jest w interfejs USB, który umożliwia podłączenie go do standardowego portu USB w komputerze z programem nadzorczym KaDe.

Czytnik może być wykorzystany również do innych zastosowań, ponieważ może współpracować z dowolnym edytorem lub polami edytowalnymi w różnych aplikacjach. Po umieszczeniu karty na podstawie czytnika następuje automatyczny odczyt numeru karty i numer ten pojawia się w polu w którym był kursor.

W przypadku programu nadzorczego KaDe czytnik może być wykorzystany jako jedna z opcji w procesie wprowadzania numerów kart do bazy danych systemu. Jest to opcja najbardziej wygodna zwłaszcza w przypadku dużej liczby kart.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Napięcie zasilania	5 V DC
Środowisko montażu	tylko do zastosowania wewnętrznego
Wilgotność względna	brak danych