

## Czytnik radiowy

## KD-RADIO NET



## Opis produktu

- **dwukanałowy odbiornik pilotów z wyjściem Wiegand**
- mikroswitch do wyboru aktywnych przycisków pilota
- współpracuje z systemem Prox Net oraz Pro Parking za pośrednictwem konwertera Wiegand Net
- współpracuje z kontrolerami innych producentów (np. Roger, Satel),
- odbierapiloty K2.3 oraz Net 4
- możliwość adaptacji pilotów innych producentów (HCS)
- programowany 8 bitowy kod obiektu i 16 bitowy kod użytkownika
- pilot nadaje kod zmienny utrudniający kopiowanie
- **jeden odbiornik umożliwia realizację bramy wjazd / wjazd obsługiwanej tym samym pilotem,**

Zasięg odczytu	do 30 m
Napięcie zasilania	12 V DC
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	26
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	biały
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-20°C do 60°C
Wilgotność względna	brak danych