

Program nadzorczy

RACS 4



RACS 4 to sieciowy system kontroli dostępu obejmujący: kontrolery pojedynczego przejścia, czytniki, interfejsy komunikacyjne, moduły rozszerzeń, centrale oraz oprogramowanie zarządzające.

Funkcjonalność systemu zależy od rodzaju sprzętu użytego w danej instalacji. System kontroli dostępu RACS 4 może zostać podzielony na osobne gałęzie zwane podsystemami kontroli dostępu, przy czym w obrębie jednego systemu KD można zintegrować do 250 podsystemów. W każdym podsystemie może funkcjonować do 32 kontrolerów dostępu połączonych za pomocą magistrali komunikacyjnej RS485 o maksymalnej długości 1200m. System kontroli dostępu RACS zarządzany jest z poziomu bezpłatnego oprogramowania PR Master za pośrednictwem portów szeregowych (COM lub USB) lub poprzez sieć komputerową (WAN/LAN). System kontroli dostępu RACS 4 jest dedykowany do małych oraz średnich instalacji kontroli dostępu i może obsługiwać do 1000 kontrolerów (przejść) oraz do 4000 użytkowników (kontrolery serii PRxx2) lub do 1000 użytkowników (kontrolery serii PRxx1).

Liczba obsługiwanych kart	w trybie online bez limitu
Typ obsługiwanych kart	dowolna technologia zgodna z czytnikiem
Raporty	filtrowane, zapis w formacie xls
Rejestracja czasu pracy	tak
Wizualizacja systemu na mapach obiektu	tak
Baza danych - import / export	tak
Monitoring „on-line”	tak
Integracja z CCTV	tak
Producent	Roger
System operacyjny	XP, Vista, 7, 8, Server 2012
Liczba pracowników w programie	brak danych
Liczba terminali RCP	32
Operatorzy systemu	1
Stacje operatorów systemu	1
Języki	1
Współpraca z systemami kadrowymi	nie
Generowanie własnego raportu RCP przez pracownika	nie
Integracja z systemem kontroli dostępu	tak
Kontrola obecności online	tak
Rozliczanie nadgodzin	tak