

Bezprzewodowa czujka PIR

PG8904



Funkcja odporności na zwierzęta	nie
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Linia klawiaturowa	tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	tak
Regulacja jasności wyświetlacza	tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	tak
Funkcja wielotonowego gongu	tak
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	tak
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	tak
Funkcja nocnego podświetlania	Tak
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	Tak
Zacisk sabotażowy	tak
Antena w zestawie	tak
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	tak
Symulacja linii telefonicznej	tak
Częstotliwość pracy	868 Mhz
Rodzaj baterii	3 V litowa CR123A
Żywotność baterii	7 lat
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Charakterystyka detekcji	szerokokątna
Opcjonalne soczewki	tak
Metoda detekcji	PIR
Maksymalny zasięg	do 15.2 m
Kolor	biały
Dodatkowe wejście NC	tak