

## Terminal

## S780-M



**S780** jest urządzeniem, które może być stosowane w zaawansowanych systemach Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu. Może być ono wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych (RFID) w standardzie **MIFARE® 13,56 MHz**. Identyfikacja użytkowników odbywa się za pomocą karty zbliżeniowej lub PINu.

Czytnik posiada wewnętrzną, nieulotną pamięć pozwalającą na zarejestrowanie do 30 000 użytkowników oraz do 200 000 logów. W razie zaniku zasilania wszystkie zapisane informacje zostają zachowane. Dzięki wbudowanym 8 programowalnym klawiszom funkcyjnym, możliwa jest rejestracja zdarzeń takich jak: rozpoczęcie pracy, zakończenie pracy, wyjście na przerwę, wyjście służbowe, wyjście prywatne oraz odpowiednie powroty.

**Wbudowana kamera o rozdzielczości 1,3 Mpx** robi zdjęcia w momencie weryfikacji użytkownika, co zdecydowanie ułatwia kontrolę osób rejestrujących w ten sposób swój czas pracy.

Informacje dla użytkowników wyświetlane są na dużym (3,5"), kolorowym wyświetlaczu TFT. Czytnik S780 posiada funkcje takie jak: wyświetlanie krótkich wiadomości tekstowych, adresowanych do wszystkich lub do wybranych pracowników, oraz wyświetlanie dowolnego pokazu slajdów.

Komunikacja z oprogramowaniem odbywa się za pośrednictwem portu **Ethernet, szeregowego (RS232/485) lub przez pamięć przenośną**. Opcjonalnie czytnik można wyposażyć w moduł WiFi umożliwiający integrację z istniejącą siecią bezprzewodową. Konfiguracja urządzenia, jak i rejestracja użytkowników możliwa jest także bezpośrednio na czytniku poprzez menu administracyjne w języku polskim.

Wbudowane wyjście przekaźnikowe pozwala na sterowanie dowolnym zamkiem elektromagnetycznym blokującym drzwi lub integrację z bramką uchylną / obrotową. Interfejs Wiegand umożliwia podłączenie dodatkowego, zewnętrznego czytnika kart zbliżeniowych, a tym samym zbudowanie prostego przejścia z obustronną kontrolą dostępu.

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Producent                     | ControlSYS                       |
| Liczba kart                   | 10 000                           |
| Bufor zdarzeń                 | 100 000                          |
| Liczba przycisków funkcyjnych | 8                                |
| Wyświetlacz                   | kolorowy                         |
| Typ wbudowanego czytnika kart | kompatybilne z MIFARE® 13.56 MHz |
| Identyfikacja biometryczna    | nie                              |
| Sterowanie zamkiem            | tak                              |
| Wymiary                       | 206 x 150 x 42                   |
| Zasilanie                     | 12 V                             |