

Czytnik administratora KDH-CADM-M32



Opis produktu

Czytnik kart administratora typu ułatwia wczytywanie numerów kart do bazy danych programu KaDe lub innych podobnych programów. Przeznaczony jest wyłącznie do odczytu kart typu MIFARE (13,56 MHz).

Czytnik wyposażony jest w interfejs USB, który umożliwia podłączenie go do standardowego portu USB w komputerze z programem nadzorczym KaDe.

Czytnik może być wykorzystany również do innych zastosowań, ponieważ może współpracować z dowolnym edytorem lub polami edytowalnymi w różnych aplikacjach. Po umieszczeniu karty na podstawie czytnika następuje automatyczny odczyt numeru karty i numer ten pojawia się w polu w którym był kursor.

W przypadku programu nadzorczego KaDe czytnik może być wykorzystany jako jedna z opcji w procesie wprowadzania numerów kart do bazy danych systemu. Jest to opcja najbardziej wygodna zwłaszcza w przypadku dużej liczby kart.

Typ czytnika	zblizeniowy
Standard kart	mifare
Częstotliwość pracy	13,56 MHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	5 V DC
Pobór prądu	100 mA
Interfejs wyjściowy	USB
Liczba bitów wyjściowych	32
Kolor	czarny
Wymiary	106 mm x 82 mm x 25 mm
Masa	75 g
Środowisko montażu	tylko do zastosowania wewnętrznego
Wilgotność względna	brak danych