

Czytnik administratora

KDH-CADM-U24-II



Czytnik kart administratora typu **KDH-CADM-U24-II** ułatwia wczytywanie numerów kart do bazy danych programu KaDe lub innych podobnych programów. Przeznaczony jest wyłącznie do odczytu kart typu UNIQUE (125 kHz).

Czytnik wyposażony jest w interfejs USB, który umożliwia podłączenie go do standardowego portu USB w komputerze z programem nadzorczym KaDe.

Czytnik może być wykorzystany również do innych zastosowań, ponieważ może współpracować z dowolnym edytorem lub polami edytowalnymi w różnych aplikacjach. Po umieszczeniu karty na podstawie czytnika następuje automatyczny odczyt numeru karty i numer ten pojawia się w polu w którym był kursor.

W przypadku programu nadzorczego KaDe czytnik może być wykorzystany jako jedna z opcji w procesie wprowadzania numerów kart do bazy danych systemu. Jest to opcja najbardziej wygodna zwłaszcza w przypadku dużej liczby kart.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Unique
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 5 cm
Napięcie zasilania	5 V DC
Pobór prądu	100 mA
Interfejs wyjściowy	USB
Liczba bitów wyjściowych	24
Kolor	czarny
Wymiary	106 mm x 82 mm x 25 mm
Masa	75 g
Środowisko montażu	tylko do zastosowania wewnętrznego