

Monitor użytkownika IP

NVE-MV110WIFI-B



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

IPS

Monitor abonencki Villa NVE-MV110WIFI to eleganckie i estetycznie wykonane urządzenie przeznaczone do instalacji w lokalu mieszkalnym lub biurowym. Duży kolorowy ekran o przekątnej 10,1" oraz intuicyjne menu umożliwia szybkie i wygodne korzystanie z jego funkcji. Menu ekranowe oprócz funkcji podstawowych (wyświetlanie obrazu z kamer, otwieranie drzwi) umożliwia również przeglądanie i usuwanie wiadomości głosowych, zdjęć i filmów oraz odtwarzanie muzyki. Wbudowana pamięć urządzenia pozwala na zapis do 100 zdjęć. Wbudowany głośnik oraz mikrofon ułatwiają obsługę i komunikację z gościem. Komunikacja z innym abonentem możliwa jest również dzięki funkcji interkom. Opcjonalnie dołączone osiem kamer mogą utworzyć prosty system monitoringu wizyjnego wzbogacony również o detekcje ruchu.

W zestawie:

- monitor użytkownika IP
- uchwyty ścienny kompatybilny z puszką elektryczną 60 mm
- 2x śruba i kołek rozporowy
- adapter gniazda RJ45 z przewodem do monitora
- skrócona instrukcja

Typ urządzenia	Monitor abonencki IP
Ekran	LCD TFT
Rozdzielczość	1024 x 600 px
Przekątna	10"
Kompresja wideo	H.265 (domyślny); H.264
Wejście zasilania	15 V DC
PoE	48 V DC (802.3af)
Pobór prądu	530mA
Pobór mocy	8 W (Maks.)
Wyjście dzwonek	Przełącznik NO (4 A / 36 V DC/AC)
Port LAN	1 x 10M / 100M Ethernet
Wi-Fi	Dual Band 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Funkcje dodatkowe	slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia interkom, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, połączenie z aplikacją mobilną przez WIFI, przycisk dzwonka, dioda statusu
Wymiary	255 x 180 x 21 mm
Waga	732g
Temperatura pracy	od -10 do 50 °C
Kolor	Czarny