

## Monitor użytkownika 2-WIRE IP NVE-2W-MV108WIFI-B



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



Technologia **2-WIRE IP** cechuje się możliwością przesyłania danych oraz zasilania przy wykorzystaniu dwóch przewodów. Magistrala 2-WIRE IP umożliwia komunikację dwukierunkową bez polaryzacji. Nie wymaga stosowania przewodów UTP, co umożliwia łatwą i ekonomiczną modernizację istniejącego systemu. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę kablową umożliwia korzystanie z zalet i funkcjonalności technologii IP.

#### Najważniejsze cechy:

- Magistrala 2-przewodowa bez polaryzacji, działająca do odległości 300 m\*
- Wyświetlacz 8" posiadający matrycę IPS
- Wi-Fi Dual Band 2,4/5 GHz
- Obsługa kart MicroSD do 512 GB
- Połączenie z aplikacją mobilną przez Wi-Fi
- Funkcja intercom, przycisk dzwonka, zegar ścienny, cyfrowa ramka zdjęciowa

\*Dokładne informacje w pliku *Długość przewodów dla Novus 2-Wire*

Monitor abonencki Villa NVE-2W-MV108WIFI-B to elegancko i estetycznie wykonane urządzenie przeznaczone do instalacji w lokalu mieszkalnym lub biurowym. Duży kolorowy ekran o przekątnej 8" oraz intuicyjne menu umożliwia szybkie i wygodne korzystanie z jego funkcji. Menu ekranowe oprócz funkcji podstawowych (wyświetlanie obrazu z kamer, otwieranie drzwi) umożliwia również przeglądanie i usuwanie wiadomości głosowych, zdjęć i filmów oraz odtwarzanie muzyki. Wbudowana pamięć urządzenia pozwala na zapis do 100 zdjęć. Wbudowany głośnik oraz mikrofon ułatwiają obsługę i komunikację z gościem. Komunikacja z innym abonentem możliwa jest również dzięki funkcji interkom. Opcjonalnie dołączone osiem kamer mogą utworzyć prosty system monitoringu wizyjnego wzbogacony również o detekcję ruchu.

W zestawie:

- monitor użytkownika 2-WIRE IP
- uchwyt ścienny kompatybilny z puszką elektryczną 60 mm
- 2x śruba i kołek rozporowy
- skrócona instrukcja

Typ urządzenia	Monitor abonencki 2-WIRE IP
Ekran	IPS
Rozdzielczość	1280 x 800 px
Przekątna	8"
Kompresja wideo	H.265 (domyślny); H.264
Wejście zasilania	24 - 36 VDC
Pobór mocy	8 W (Maks.)
Wi-Fi	Dual Band 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n)
Funkcje dodatkowe	slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia interkom, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, połączenie z aplikacją mobilną przez WIFI, przycisk dzwonka
Wymiary	200 x 148 x 20 mm

**Monitor użytkownika 2-WIRE IP  
NVE-2W-MV108WIFI-B**

Waga	410g
Temperatura pracy	od -10 do 50 °C
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)