

UPort

UPort-1110



Opis produktu

UPort 1110 jest urządzeniem umożliwiającym, dodanie portu szeregowego RS-232 do komputera za pośrednictwem magistrali USB. Urządzenie przeznaczone jest głównie dla przenośnych komputerów typu notebook, ponieważ większość z nich nie posiada portu RS-232 a na rynku wciąż funkcjonują urządzenia z takim interfejsem. UPort 1110 nie potrzebuje przerwań IRQ ani adresów I/O, nie powoduje zatem konfliktów sprzętowych. Aby zainstalować dodatkowy port wystarczy podłączyć go do portu USB przy włączonym komputerze i wskazać lokalizację sterownika. W menedżerze urządzeń pojawi się dodatkowy port COM. W odróżnieniu od konkurencyjnych produktów konwerter Moxa obsługuje wszystkie sygnały RS-232 i umożliwia transmisję danych z prędkością do 921,6 Kbps. W komplecie sterowniki do systemów Windows, WinCE, Linux.

Porty	RS-485 / USB
Zasilanie	z portu USB komputera
Wymiary	38 x 60 x 20
Szybkość transmisji	50 bps do 921,6 Kbps
Producent	Moxa
Wilgotność	5% do 95%
Temperatura pracy	0°C do 55°C
Pobór prądu	30 mA / 5 VDC
Tryb pracy	brak danych
Interfejs elektryczny	1xUSB, 1x RS-232 (DB9-M)
Poziom zabezpieczenia przed przepięciami	15kVESD