

Czujka 2 x PIR, odporna na zwierzęta **BV-601**



Zasilanie	9,5 - 14,5 V DC
Pobór prądu w czasie czuwania	16.5 mA
Pobór prądu w czasie alarmu	17.5mA
Metoda detekcji	PIR
Zasięg detekcji	15 m
Charakterystyka detekcji	szerokokątna
Opcjonalne soczewki	brak
Funkcja odporności na zwierzęta	do 38kg
Funkcja antymaskingu	nie
Wskaźnik LED	tak
Licznik impulsów	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 24 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 24 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Dopuszczalna wilgotność	do 93% bez kondensacji
Wysokość montażu	2,4 m
Kolor	biały
Wymiary	124.5mm x 70mm x 44.5mm